

Kurzanleitung Funktion Funk-Tastencodeschloss FCT 3

Zugangscode (Öffnungscodes) ändern:
(Werkseitig sind programmiert für)

Zugangscode 1 für den Codeplatz 1	1234
Zugangscode 2 für den Codeplatz 2	2345
Zugangscode 3 für den Codeplatz 3	3456

Programmierung von Tor 1 (Codeplatz 1)

- Y Schlüsseltaste 1 x drücken (*kurzes Lichtsignal*)
- Y Zugangscode (4-stellig) eingeben (1-2-3-4) (später dann den geänderten Code)
- Y Schlüsseltaste drücken (*bei richtiger Eingabe erfolgt ein langes Lichtsignal*)
- Y Neuen Zugangscode eingeben (4-stellig)
- Y Schlüsseltaste drücken (*bei richtiger Eingabe erfolgt ein langes Lichtsignal*)
- Y Erneut neuen geänderten Zugangscode eingeben
- Y Schlüsseltaste drücken (*bei richtiger Eingabe erfolgt ein langes Lichtsignal*)
- Y Der eingegebene Zugangscode ist ab sofort gültig
- Y Fertig

Programmierung von Tor 2 (Codeplatz 2)

- Y Schlüsseltaste 2 x drücken (*kurzes Lichtsignal*)
- Y Sonst wie oben ab Punkt 2

Programmierung von Tor 3 (Codeplatz 3)

- Y Schlüsseltaste 3 x drücken (*kurzes Lichtsignal*)
- Y Sonst wie oben ab Punkt 2

Zuordnen des Öffnungscodes vom Handsender zur Tastatur

- Y Den gültigen Zugangscode eingeben für Tor 1, 2 oder 3 (sonst nichts drücken!!)
- Y Handsender an Codeschloss halten (bei Ziffer 3 oder 9)
- Y Handsendertaste drücken und dauerhaft gedrückt halten. (Vorraussetzung: HS ist bereits am Empfänger Tor angemeldet und eingelernt!)
- Y Schlüsseltaste drücken bis ein schnelles Lichtsignal kommt (ca. 4 sec.)
- Y Beide tasten bis zum Ende des Lernvorganges festhalten, so lange bis ein langes Lichtsignal erscheint
- Y Beide Tasten loslassen, danach ist der Sender programmiert
- Y Fertig

WICHTIG!!

Wenn alle Vorgänge beendet sind und auch nach jeder Tasteneingabe (ausser programmieren) muss immer bis zum langen Lichtsignal gewartet werden, bevor neue Eingaben erfolgen können.