

Kurzanleitung Funktion Funk- Tastencodeschloss FCT 10

Inbetriebnahmecode ändern:

- Y Schlüsseltaste drücken (*kurzer Signalton*)
- Y Werkscodierung eingeben 1-2-3-4-5-6-7-8- (8-stellig)
- Y Schlüsseltaste drücken (*langer Signalton*)
- Y Neuen Inbetriebnahmecode eintippen (**8-stellig**)!!!
- Y Schlüsseltaste drücken (*langer Signalton*)
- Y Inbetriebnahmecode nochmals bestätigen
- Y Schlüsseltaste drücken (*langer Signalton*)
- Y Fertig

Zugangscode (Öffnungscod) ändern:

- Y Schlüsseltaste drücken (*kurzer Signalton*)
- Y Inbetriebnahmecode (8-stellig) drücken
- Y Schlüsseltaste drücken (*langer Signalton*)
- Y Speicherplatz drücken (Standard = 1, es sind 10 möglich)
- Y Schlüsseltaste drücken (*langer Signalton*)
- Y Zugangscode eingeben (mind. 3 Zahlen!!)
- Y Schlüsseltaste drücken (*langer Signalton*)
- Y Fertig

Zuordnen des Öffnungscodes vom Handsender zur Tastatur

- Y Zugangscode (Öffnungscod) eingeben (*sonst nichts drücken!!*)
- Y Handsender an Codeschloss halten (bei Ziffer 3 oder 9)
- Y Handsendertaste drücken und dauerhaft gedrückt halten. (Voraussetzung: HS ist bereits am Empfänger Tor angemeldet und eingelernt!)
- Y Schlüsseltaste drücken bis der Piepton durch einen langen Signalton quittiert wird (kann 10 – 15 sec. dauern !).
- Y Fertig

Hinweis: Jeder gültige Tastendruck wird durch einen kurzen Signalton quittiert
Jede ungültige Eingabe wird durch 3 kurze Töne quittiert

Korrektur während der Eingabe: Gerät ca. 15 sec. Ohne Tastendruck liegen lassen.
Nach ertönen des langen Signaltones von Neuem beginnen.

WICHTIG!!

Wenn alle Vorgänge beendet sind und auch nach jeder Tasteneingabe (ausser programmieren) muss immer bis zum langen Signalton gewartet werden, bevor neue Eingaben erfolgen können.